

Rücksendung deiner Li-Ion Akkus / Batterien

Sicherlich ist Dir bekannt, dass alle Li-Ion Akkus / Batterien nach UN-Standards geprüft sind. Sie sind unsere saubere, kraftvolle und sichere Energiequelle der Zukunft. Durch ihre hohe Energiedichte gibt es natürlich auch ein höheres Gefährdungspotenzial, welches aber durch Einhaltung bestimmter Regeln kontrolliert werden kann. Im internationalen Transportrecht sind Li-Ion Batterien als Gefahrgut eingestuft, mit einer entsprechenden Vorgabe für Verpackung und Versand.

Bitte prüfe mit unserer Checkliste ob die Akkus / Batterien als kritisch einzustufen sind. Danke.

<http://www.gese-gmbh.de/service/>



Batterie kritisch KEINE Einsendung!

Abstimmung weiteres Vorgehen mit der **Gese GmbH**
unter Telefon 034445 22444 . Danke.



Batterie gut

Checkliste ausfüllen und der Sendung an die GeSe beilegen. Zu beachten:

Die Batterien / Akkus dürfen **bis zu 100 Wh Leistung** haben

Sollten die Akkus / Batterien **mehr als 100 Wh Leistung** haben, benötigst Du zum Versand die Genehmigung der GeSe GmbH. Bitte anrufen. 034445 22444



Verpacken, kennzeichnen,
Checkliste bitte beilegen.

Du versendest

Batterie / Akku mit Gerät

**Bitte Aufkleber UN 3481 gut sichtbar
auf dein Paket**

Checkliste nicht vergessen



Du versendest nur

Batterie / Akku ohne Gerät

**Bitte Aufkleber UN 3480 gut sichtbar
auf dein Paket**

Checkliste nicht vergessen



Unser Service für Dich.



Download der Checkliste



Download Aufkleber UN 3481



Download Aufkleber UN 3480



Grüner Service für das Handwerk

Checkliste Versand Li-Ion Batterien / Akkus

Vor der Beförderung von gebrauchten Akkus / Batterien muss der Zustand überprüft und dokumentiert werden. Bitte prüfe anhand dieser Checkliste, ob die Akkus / Batterien versendet werden können.

<http://www.gese-gmbh.de/service/>

Hersteller:
Artikelnummer:
Bezeichnung:
Leistung: bis zu 100 Wh über 100 Wh



Diagnose:	NEIN	JA
Batteriezellen / Akkuzellen weisen ein beschädigtes oder stark verformtes Gehäuse auf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flüssigkeit läuft aus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein sonderbarer Geruch tritt aus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperaturerhöhung im ausgeschalteten Zustand (mehr als handwarm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschmolzene oder verformte Kunststoffteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschmolzene Anschlussleitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Wenn eine dieser Fragen mit **JA** beantwortet wurde, darf **kein Versand** der Batterien / Akkus erfolgen.

Bitte wende Dich an den **GeSe Service. Telefon: [034445 22444](tel:03444522444)**. Danke !

Ist der Akku unkritisch, d.h. alle Fragen wurden mit **NEIN** beantwortet,

erfolgt der Versand gemäß den jeweiligen **Verpackungs- und Versandvorschriften**.

Akku unkritisch bis zu 100 Wh: Verpacken, Kennzeichnen (mit Aufkleber), Checkliste beilegen und zu GeSe GmbH senden

Akku unkritisch ab 100 Wh: Einsendung nur nach vorheriger Genehmigung durch GeSe GmbH unter Tel. [034445 22444](tel:03444522444) .

Der Versender ist immer verantwortlich und haftet bei Zuwiderhandlung

DEWALT Akkus über 100 Wh: Versenden nur mit roter Kappe ! Die Batterietransportkappe trennt die Zellstränge, so dass die Batteriepack-Baugruppe während des Transports als drei Batteriepacks klassifiziert werden kann. **Alle 54V XR FLEX VOLT Akku's von DEWALT sind so konzipiert.** Haben Sie Fragen oder benötigen Sie die rote Schutzkappen: Wenden sie sich an ihren Fachhändler oder an die GeSe GmbH: +49 34445 22444. Danke.





Unser Know-how steckt im Detail

AKKU

Die rote Kappe



Ohne rote Kappe

108Wh Akku **Kein Transport**



Mit rote Kappe

3 x 36 Wh Akku **für Transport**



Ohne rote Kappe

162Wh Akku **Kein Transport**



Mit rote Kappe

3 x 54 Wh Akku **für Transport**

www.2helpu.com

Die Gese-GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Merkblatt: Akkus richtig versenden

zum Ausdrucken



Unser Know-how steckt im Detail

Nur Gerät / ohne Kennzeichnung

Nur Akku unter 100 Wh / UN 3480

Gerät + Akku unter 100 Wh / UN 3481

Nur Akku über 100 Wh **mit roter Kappe**
= unter 100 Wh / UN 3480

Gerät + Akku über 100 Wh **mit roter Kappe**
= unter 100 Wh / UN 3481

Nur Akku = über 100 Wh
UN 3480 + Gefahrenklasse 9
bei DHL und GLS nicht zulässig

Gerät + Akku = über 100 Wh
UN 3481 + Gefahrenklasse 9
bei DHL und GLS nicht zulässig

BESCHÄDIGTE/DEFEKTE LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

BESCHÄDIGTE/DEFEKTE LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Hinweis:

Transport-Box für beschädigte Akkus

Der Transport von beschädigten / aufgeblähten Akkus kann sehr teuer werden!

Akkus mit Gehäuseschäden und Rissen fallen nicht unter Garantie oder Gewährleistung. Bitte entsorgen Sie Akkus umweltgerecht bei Ihrem Wertstoffhof oder der Sammelstelle für Gefahrgut.

Entstandene Kosten oder Schäden werden dem Verursacher in Rechnung gestellt!
Bei Fragen bitte anrufen: +49 34445 22444

Der Versender ist immer verantwortlich und haftet bei Zuwiderhandlung

Eigen Transport möglich

Nur mit Transport-BOX

Gerät + Akku mit Beschädigung = bis 100 Wh oder über 100 Wh UN 3481 + Gefahrenklasse 9 + Aufkleber Beschädigter Akku + und Transportbox

Eigen Transport möglich

Nur mit Transport-BOX

Gerät + Akku mit Beschädigung = bis 100 Wh oder über 100 Wh UN 3480 + Gefahrenklasse 9 + Aufkleber Beschädigter Akku + und Transportbox

Eigen Transport möglich